



# Reloj checador y/o control de acceso Con Huella Digital



**Modelo: Carc 20-5000**

**Opción FPS-OP7**

## Información del Producto

El reloj FPS-OP7 representa la nueva generación en tecnología de reconocimiento de huella digital

Ideal para empresas con más de 100 empleados, ideal para sucursales, puede usarse en Internet. **NO REQUIERE DE PC PARA OPERAR**

**Hasta 500 usuarios o 1000 huellas**

El software de administración como reloj checador suministra:

- . Administración de múltiples relojes
- . Administración de departamentos
- . Creación de múltiples horarios
- . Creación de múltiples turnos
- . Definición de minutos de tolerancia
- . Definición de días festivos
- . Incidencias
- . Permisos
- . Horas extra
- . Horas trabajadas
- . Retrasos
- . Exportación de reportes a Excel
- . Base de datos, txt
- . Datos generales del empleado

- \* Apis de programación para controlar el reloj en aplicaciones del usuario
- \* Capacidad de mostrar mensajes personalizados por empleados ( con los apis)
- \* Fácil integración a otros sistemas de nómina

**+52 (55) 3623 9816 y 9817, Id:  
62\*2086\*48\*1  
Rubén Dario #45, Col. Moderna  
Mexico, D.F. CP 03710  
www.integracion-de-sistemas.com  
ventas@integracion-de-sistemas.com**

## Especificaciones técnicas

- \* Gabinete de uso rudo
- \* Sensor de huella digital óptico, resolución de 500DPI
- \* Teclado alfanumérico de 16 teclas y pantalla LCD para 64 caracteres
- \* Métodos de verificación: 1:1 (autenticación) y 1:N Identificación
- \* Capacidad de 500 y 1000 huellas
- \* Velocidad de validación de huella menor a 2 Seg
- \* Rango de falsa aceptación (FAR)<0.0001%
- \* Rango de falso rechazo (FRR)<1%
- \* Conectividad por ethernet (TCP/IP), RS232,485
- \* Compatibilidad con windows 98,Me, 2000, XP
- \* Trabaja con 12 V CD, Batería de respaldo opcional para trabajar mas de 12 horas sin energía
- \* Soporta temperaturas de operación de 0 a 45 °C
- \* Humedad entre 20 y 80 °C
- \* **Relevador para controlar puertas, semáforos, etc**
- \* Entradas para sensar puerta abierta
- \* Compatible con los sensores FPS-SOFT para PC con puerto USB
- \* Alarma por vandalismo, desmantelamiento
- \* Registra en memoria local hasta 30,000 registros E/S
- \* Tamaño 18 (L) x 8.2 (A) x 5.5 (P) Cm
- \* Se puede dar de alta desde 1 dedo hasta 10 por persona.

